




UPS Uygulamalarına Özel 24V Lityum Bataryalar


YİĞİTAKÜ



| | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|
|  | Mini Buzdolabı ~22 Saat |  | GoPro ~154 Şarj |  | Drone ~10 Şarj |
|  | 32" TV ~15 Saat |  | Dizüstü Bilgisayar ~22 Şarj |  | Akıllı Telefon ~91 Şarj |
|  | Aydınlatma ~182 Saat |  | Hava Temizleyicisi ~60 Saat |  | Oyun Konsolu ~57 Şarj |


+DAHA FAZLASI

Yeniden Şarj Süresi




- AC prizinden tamamen şarj olması 110 ile 170 dk aralığındadır.
- Güneş enerjisiyle şarjdan güneş koşullarına bağlı olarak 3 ila 7 saat aralığındadır.
- Araç portundan (12V) 12 ila 18 saat aralığındadır.

12V Araç Şarj Cihazı




- Çakmaklık Çıkışı
- Araç Şarj Cihazı
- Dikkat: Ürünü solar PV girişi ve araç portu ile aynı anda şarj etmeyiniz.

AC Şarj




- AC Çıkışı

Güneş Paneli Şarjı



- 120W/200W/300W/400W/600W/800W/ güneş paneli şarjı, şarj süresi güneş ışığı yoğunluğuna ve güneş sayısına göre belirlenir.

Tam Paralel Entegrasyon



- İki adet ürünü paralel bağlayarak gücünüzü ikiye katlayın!

UPS Uygulamalarına Özel

24V Lityum Bataryalar



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kimyasal İçerik | Lityum Demir Fosfat |
| Enerji (Wh) | 1200 |
| Ağırlık (kg) | 15 |
| Boyutlar (mm) | 360*262*265 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 ila 40 |
| Şarj Sıcaklığı(°C) | 0 ila 40 |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -20 ila 45° |

GİRİŞ

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| AC Şarj Giriş Voltajı | 220V,50Hz |
| AC Şarj Giriş Gücü | AC 800W |
| Güneş Enerjisi Şarj Girişi | DC 12V-55V,430W Maks. |
| Araç Şarj Cihazı | DC 12V/24V,192W Maks. |

ÇIKIŞ

| | |
|--------------------------------|--|
| AC Çıkış Voltajı | 230V, 50Hz |
| Çıkış Gücü | 1200W |
| AC Çıkışına Bağlandıktan Sonra | 2400W |
| Çakmak Priz Çıkışı | 12V-10A |
| DC Çıkışı*2 | 12V~3A(Her biri) |
| USB-A Çıkışı *2 | 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, 18W Maks. |
| USB-C Çıkışı *2 | 5V/9V/12V/15V/20V-3A, 20V-5A, 100W Maks. |
| Kablosuz Şarj | 10W |
| Led Işığı | 3W |